## MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DAS IMPRESSORAS - MAC OS X (ALTERNATIVO)



Núcleo de Informática e Telecomunicações 06/03/2020

**Passo 1:** Instalar o controlador (driver) da impressora. Deve ser descarregado a partir da intranet da FFUL e instalado no Mac:

Informática – Impressões – Drivers Ricoh\_C300\_ MAC\_OS

http://intranetv2/NIT/SistemaImpressao/Drivers20de20instalao/Ricoh\_C3000\_1.7.0.0\_MAC\_OS.dmg

**Passo 2:** Configurar a impressora "impressoraFF"

Para configurar a impressora, deve carregar no botão "Apple" e de seguida em "System Preferences" e selecionar a opção "Print & Scan", conforme imagem abaixo:



**Passo 3:** Carregar no botão (+) para adicionar uma nova impressora 4 Núcleo de Informática e Telecomunicações

	Printers & Scanners	Q, Search
Printers   10.104.64.24   • Idle   IP JV   • Idle   IP OfficeJet Pro 8210   • Offline   Im Construction Construction   • Offline   Im Construction   Im Constructio	Ricoh_FF   Open Print Que   Options & Supp   Location: Lind: RICOH IM C3000 PS Status: Idle  Share this printer on the network	eue lies Sharing Preferences
	Default printer: Xerox FF Default paper size: A4	<b>0</b>

**Passo 4:** Escolher a opção "Advanced", conforme imagem abaixo:

Atenção: Caso não conste o ícone "Advanced", carregar com o botão direito do rato sobre a barra de ferramentas e escolher a opção "Customize toolbar". Nesta fase é possível arrastar o ícone e adicioná-lo à barra de ferramentas



Name:	
ocation:	
Use:	0

**Passo 5:** Preencher os campos com a seguinte informação:

<b>Type:</b> Windows printer via spoolss	Default IP	Windows Advanced	Add Q. Search Search
<b>URL:</b>	Type: Device:	Windows printer via spo Another Device	oolss 🗘
	URL:	smb://printsrv2.ff.ul.pt/in	npressoraFF
Name: Ricoh FF			
	Name	Ricoh FF	
	Use	: Choose a Driver	<b>2</b>
			Add

Use: Escolher a opção "Select Printer Software" e de seguida selecionar a opção Ricoh IM C3000 PS, conforme imagem abaixo.

• • •	Add			Add	
9	Q Search		000	Printer Software	
Default IP W	Vindows Advanced Search	IP V	~	Q ricoh	٢
Type: Device:	Windows printer via spoolss	ice:	RICOH IM C2000 PS RICOH IM C2500 PS RICOH IM C3000 PS RICOH IM C3500 PS		
Name:	Ricoh FF	RL:	S RICOH IM C4500 PS RICOH IM C5500 PS RICOH IM C6000 PS RICOH M C2001 PS		
Location: Use	/ Choose a Driver Auto Select Generic PostScript Printer Generic PCL Printer Select Software	ame: ation: Use:	Select Software	Cancel	ОК
	Other				

Para finalizar o procedimento, quando imprimir da primeira vez terá que colocar as suas credenciais do domínio.

O nome de utilizador terá de ser precedido do domínio **FF**\

	Enter your na "Ricoh FF".	me and password for the printer
	Connect As: < <li>Registered User</li>	
		OUsing an Apple ID
	Name:	ff\nome_utilizador
	Password:	•••••
Remember this password in my keychain		
		Cancel OK